

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/crunch-gpx12004-wzmacniacz-czterokanalowy-moc-rms-4x80-wat-przy-4-ohm-p-10117.html>



Crunch GPX1200.4 - wzmacniacz czterokanałowy, moc RMS 4x80 Wat przy 4 Ohm

Cena	499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Crunch

Opis produktu

Wzmacniacz GPX1200.4 z serii GPX to promocyjna propozycja marki Crunch w segmencie porządných podstawowych wzmacniaczy czterokanałowych. Jakość i funkcje oferowane w tej cenie plasują go wśród najciekawszych pozycji na rynku.

Model GPX1200.4 to czterokanałowy wzmacniacz pracujący w klasie A/B Posiada szereg rozbudowanych funkcji osiągalnych w znacznie droższych modelach, co sprawia, że jego zastosowanie jest uniwersalne.

Dzięki wbudowanym aktywnym zwrotnicom i możliwościom konfiguracji nadaje się do zasilenia zarówno dwóch par głośników, jak i pary głośników z jednym subwooferem.

Zastosowanie do zasilenia dwóch par głośników. Możliwość wykorzystania wbudowanych zwrotnic górnoprzepustowych oddzielnych dla kanałów 1-2 i 3-4. Zwrotnice górnoprzepustowe odcinają najniższe częstotliwości, których głośniki nie przenoszą, a które w dużym stopniu je obciążają i są przyczyną zniekształceń dźwięku. Dzięki zwrotnicom dźwięk jest czysty i przyjemny dla ucha.

Zastosowanie do zasilenia jednej pary głośników i subwoofera. Oddzielne zwrotnice dla kanałów 1-2 i 3-4 dają możliwość doskonałego ustawienia parametrów dźwięku dla pary głośników i subwoofera zasilanego w mostku. Jeden wzmacniacz zasila cały system audio.

W takim połączeniu zwrotnica górnoprzepustowa na kanały przednie odcina najniższe częstotliwości, w wyniku czego głośniki grają czystiej i mocniej. Zwrotnica dolnoprzepustowa odcina wysokie częstotliwości, których nie przenosi subwoofer, dzięki czemu nie grzeje się on niepotrzebnie, a całą moc wykorzystuje do przetworzenia pasma basowego.

Łatwość konfiguracji i ustawień, przy bardzo atrakcyjnej cenie sprawia, że jest to doskonała propozycja dla debutantów zaczynających swoją przygodę z muzyką w samochodzie.

Ilość kanałów	4
Moc RMS przy 4Ω	4 x 80 Wat
Moc RMS przy 2Ω	4 x 150 Wat
Moc dynamiczna przy 4Ω	4 x 160 Wat
Moc dynamiczna przy 2Ω	4 x 300 Wat
Możliwość mostkowania	tak
Moc RMS w mostku przy 4Ω	2 x 300 Wat
Moc max w mostku przy 4Ω	2 x 600 Wat
Pasma przenoszenia	5Hz - 40kHz (-3dB)
Ustawienia zwrotnicy	Full - HPF (front) Full - LPF - HPF (tył)
Zwrotnica górnoprzepustowa 1-2 ch	50 - 250Hz 12dB/oktawę
Zwrotnica dolnoprzepustowa 1-2 ch	nie
Zwrotnica górnoprzepustowa 3-4 ch	50 - 250Hz 12dB/oktawę
Zwrotnica dolnoprzepustowa 3-4 ch	50 - 250Hz 12dB/oktawę
Praca w trybie stereo	tak
Podbicie niskich tonów	0/6/12 dB przy 45Hz kanały 3-4
Stosunek sygnału do szumu	> 90 dB
Suma zniekształceń harmoniczných T.H.D & N.	< 0,5% (1 kHz)

Kontrola fazy	nie
Czułość wejściowa	0.1-7 V
Impedancja wejściowa	10 kOhm
Wejście liniowe sygnału RCA	tak
Wejście sygnału Hi-level	nie
Wejście sygnału	2 pary RCA
Wyjście sygnału	1 para RCA
Wskaźniki diagnostyczne	zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie
Obwód klasy	analogowy A/B
Zabezpieczenie prądowe	2 x 20 A
Wymiary (wys x szer x dłg)	254 x 46 x 300/330 mm