

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/crunch-gpx5002-p-5652.html>



Crunch GPX500.2

Cena	339,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Crunch

Opis produktu

Wzmacniacz GPX500.2 z serii GPX to promocyjna propozycja marki Crunch w segmencie podstawowych wzmacniaczy dwukanałowych. Jakość i funkcje oferowane w tej cenie to jedna z najciekawszych pozycji na rynku.

Model GPX500.2 to dwukanałowy wzmacniacz pracujący w klasie A/B Posiada szereg rozbudowanych funkcji osiągalnych w znacznie droższych modelach, co sprawia, że jego zastosowanie jest uniwersalne.

Dzięki wbudowanym aktywnym zwrotnicom i możliwościom konfiguracji nadaje się do zasilania zarówno pary głośników, jak i subwoofera.

Zastosowanie do zasilania pary głośników.
Możliwość wykorzystania wbudowanych zwrotnic górnoprzepustowych. Zwrotnice górnoprzepustowe odcinają najniższe częstotliwości, których głośniki, zwłaszcza o mniejszej średnicy nie przenoszą, a które w dużym stopniu je obciążają i są przyczyną zniekształceń dźwięku. Dzięki zwrotnicom dźwięk jest czysty i przyjemny dla ucha. Możliwość podbicia wysokich częstotliwości sprawia, że są one lepiej słyszalne zwłaszcza, jeżeli głośniki zamontowane są z tyłu lub nisko w drzwiach.

Zastosowanie do zasilania subwoofera.
Wzmacniacz ma możliwość mostkowania, czyli połączenia mocy lewego i prawego kanału w celu zasilania jednego głośnika niskotonowego. Wbudowana zwrotnica dolnoprzepustowa pozwala na prawidłowe ustawienie pasma przenoszenia tak, żeby subwoofer otrzymał dźwięk o odpowiednim paśmie przenoszenia.
W takim ustawieniu zwrotnica dolnoprzepustowa odcina wysokie częstotliwości, których nie przenosi subwoofer, dzięki czemu nie grzeje się on niepotrzebnie, a całą moc wykorzystuje do przetworzenia pasma basowego. Dodatkowo jest możliwość podbicia niskich częstotliwości.

Łatwość konfiguracji i ustawień, przy bardzo atrakcyjnej cenie sprawia, że jest to doskonała propozycja dla debutantów zaczynających swoją przygodę z muzyką w samochodzie.

Ilość kanałów	2
Moc RMS przy 4Ω	2 x 70 Wat
Moc RMS przy 2Ω	2 x 125 Wat
Moc dynamiczna przy 4Ω	2 x 140 Wat
Moc dynamiczna przy 2Ω	2 x 250 Wat
Możliwość mostkowania	tak
Moc RMS w mostku przy 4Ω	1 x 250 Wat
Moc max w mostku przy 4Ω	1 x 500 Wat
Pasmo przenoszenia	5Hz - 50kHz (-3dB)
Ustawienia zwrotnicy	Full - HPF - LPF
Zwrotnica górnoprzepustowa	1-2 ch 50 - 250Hz 12dB/oktawę
Zwrotnica dolnoprzepustowa	1-2 ch 50 - 250Hz 12dB/oktawę
Praca w trybie stereo	tak
Podbicie niskich i wysokich tonów - oddzielne	0/6/12 dB
Stosunek sygnału do szumu	> 100 dB

Suma zniekształceń harmoniczných T.H.D & N. < 0,05% (1 kHz)
Kontrola fazy nie
Czułość wejściowa 0.15-7 V
Impedancja wejściowa 20 kOhm
Wejście liniowe sygnału RCA tak
Wejście sygnału Hi-level nie
Wejście sygnału 1 pary RCA
Wyjście sygnału 1 para RCA
Wskaźniki diagnostyczne zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie
Obwód klasy analogowy A/B
Zabezpieczenie prądowe 1 x 30 A
Wymiary (wys x szer x dłg) 25,4 x 4,6 x 22,5