

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/jl-audio-jx5001d-jx-500-1d-monoblock-jx500-p-6249.html>



JL AUDIO JX500/1D JX 500 1D MONOBLOCK JX500

Cena	1 459,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	JL AUDIO

Opis produktu

JL AUDIO Wzmacniacz JX500/1D Seria "JX" wzmacniaczy samochodowych to kompromis pomiędzy jakością a ceną. Doskonałe wyposażenie oraz właściwości foniczne gwarantują doskonałą jakość brzmienia za niewielkie pieniądze.

Ten niezwykle kompaktowy wzmacniacz JX500/1D JL AUDIO korzysta z układu klasy D, solidnego zasilania MOSFET i jest w pełni zdolny do pracy w najtrudniejszych warunkach z bardzo dobrą kontrolą i doskonałą jakością dźwięku. W tych wzmacniaczach zastosowano bardzo stabilny układ zasilania, co pozwala na pracę przy stosunkowo niskich obciążeniach. Stworzony specjalnie dla zastosowań subwoofera zawiera filtr dolnoprzepustowy z bezstopniowym wyborem częstotliwości odcięcia od 50-200 Hz (zwrotnica drugiego rzędu (12dB/okt) z płynną regulacją częstotliwości, pozwalającą na dokładne zestrojenie systemu).

Jest również wyposażony w zmienne podbicie basów przy 45 Hz z maksymalnym podbiciem na poziomie 12 dB. Posiada wejścia hi-level co ułatwia integrację z różnymi jednostkami OEM-owymi.

Dane techniczne dla JX 500 / 1 D:

Moc ciągła (RMS) dla 14,4 V:

4 Ω - 300 W RMS x 1

3 Ω - 400 W RMS x 1

2 Ω - 500 W RMS x 1

Moc ciągła (RMS) dla 12,5 V:

4 Ω - 235 W RMS x 1

3 Ω - 300 W RMS x 1

2 Ω - 410 W RMS x 1

Pasma przenoszenia - 10 Hz - 150 Hz (+0, -1dB)

Stosunek S / N, w odniesieniu do władzy najwyżej ocenianych - > 90 dB Moc niżej oceniane (A-ważone, 20 Hz - 20 kHz pasmo szumów)

Stosunek S / N, w odniesieniu do 1 W - > 62 dB (A-ważone, 20 Hz - 20 kHz pasmo szumów)

Współczynnik tłumienia przy 4 Ohm - > 1000 V / 50 Hz

Współczynnik tłumienia 2 Ohm - > 500 V / 50 Hz

Zasilanie THD + N znamionowe - <1% @ 2 Ohm na kanał

Zakres napięcia wejściowego RCA Wejścia - 200 mV- 4 V RMS

Zakres napięcia wejściowego - 2 V - 10 V RMS

Minimalny rozmiar kabli zasilających - przewód 4 AWG

Moc znamionowa bezpiecznika - 60 A (AFS, AGU lub MaxiFuse™).

Tryb filtr - tylko dolnoprzepustowy

Nachylenie Filtr - 12 dB / oktawę

Zakres częstotliwości - 50 Hz - 200 Hz

Wysokość (H) - 2.09 W / 53 mm

Szerokość (W) - 7.83 W / 199 mm

Głębokość (D) - 7,68 W / 195 mm

Waga netto - 4.8 funta / 2.18 kg.