

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/jl-audio-rd9005-rd-900-5-rd900-5kanałow-p-6246.html>



JL AUDIO RD900/5 RD 900 5 RD900 5kanałów

Cena	3 899,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Producent	JL AUDIO

Opis produktu

JL AUDIO RD900/5 wzmacniacz 5kanałowy

Stworzony jako kompleksowe rozwiązanie systemowe, RD900 / 5 został zaprojektowany do zasilania kompletnego systemu audio składającego się z subwoofera + czterech systemów satelitarnych o mocy 900 watów o wysokiej jakości dźwięku. Wyposażony w naszą wyjątkową technologię przełączania NexD™, ten kompletny pakiet mocy wydajnie wytwarza moc 70 watów z krystalicznie czystym dźwiękiem do 4 om, a także solidne 500 watów dla systemu subwoofera, wszystko z jednej kompaktowej obudowy. Każda para głównych kanałów jest również w pełni zuniifikowana, mocowo produkując 200 watów pełnozakresowego błogości audio (do 4 omy), tworząc ultra-potężny 3-kanałowy wzmacniacz.

Dogodnie umieszczony na wierzchu RD900 / 5, znajdziesz uzupełnienie studyjnej klasy funkcji przetwarzania sygnału, wszystkie ukryte pod zdejmowaną pokrywą ochronną. Każda para głównych kanałów jest wyposażona w filtr górnoprzepustowy 12 dB / oktawę z dedykowanym filtrem dolnoprzepustowym dla kanału subwoofera. Wszystkie trzy zwrotnice oferują bezstopniowy wybór częstotliwości od 50-500 Hz, w celu dokładnego filtrowania. Wejścia dwuzakresowe, różnicowo-zbalansowane są również dostępne na pokładzie, zdolne do akceptowania większości poziomów napięcia wejściowego oraz automatycznego włączania (poprzez wykrywanie sygnału lub wykrywanie przesunięcia prądu stałego) dla maksymalnej wszechstronności.

Wskaźniki przycinające LED są również standardowym wyposażeniem dla każdej sekcji kanału. Ta całkowicie nowa, innowacyjna funkcja umożliwia szybkie i dokładne ustawienie czułości wejściowej wzmacniacza, bez konieczności stosowania specjalnego sprzętu. RD900 / 5 charakteryzuje się trwałym, czarnym lakierem proszkowym i zamontowanym na górze, dwukolorowym paskiem świetlnym LED, który informuje o ogólnym stanie i stanie. Po dodaniu pilota zdalnego sterowania RBC-1 (sprzedawanego oddzielnie) można wygodnie sterować wyjściem subwoofera zdalnie z miejsca kierowcy.

Dane techniczne :

Znamionowa moc ciągła (RMS) przy 14,4 V
Kanały główne przy 4 Ω 70 W RMS x 4
Główne kanały @ 2 Ω 100 W RMS x 4
Kanały główne - Bridged @ 4Ω 200 W RMS x 2
Kanał subwoofera @ 4 Ω 225 W RMS x 1
Kanał subwoofera @ 3 Ω 325 W RMS x 1
Kanał subwoofera @ 2 Ω 500 W RMS x 1
Kanał subwoofera przy 1,5 Ω N / A

Znamionowa moc ciągła (RMS) przy 12,5 V
Kanały główne przy 4 Ω 60 W RMS x 4
Kanały główne @ 2 Ω 90 W RMS x 4
Kanały główne - Bridged @ 4Ω 180 W RMS x 2
Kanał subwoofera @ 4 Ω 200 W RMS x 1
Kanał subwoofera @ 3 Ω 250 W RMS x 1
Kanał subwoofera @ 2 Ω 350 W RMS x 1
Kanał subwoofera przy 1,5 Ω N / A

Ogólne dane techniczne:

Pasma przenoszenia (kanały główne) 12 Hz - 22 kHz (+0, -1dB)
Pasma przenoszenia (kanał subwoofera) 10 Hz - 500 Hz (+0, -1dB)

Stosunek S / N, oznaczony jako najwyższa moc znamionowa (kanały główne) > 104 dB poniżej mocy znamionowej (ważony A, 20 Hz - 20 kHz pasmo hałasu)
Współczynnik S / N, odniesiony do 1 W > 84 dB (ważony A, 20 Hz - 20 kHz szerokości pasma hałasu)
Współczynnik tłumienia przy 4 Ω > 150/50 Hz
Współczynnik tłumienia @ 2 Ω > 75/50 Hz
THD + N @ Moc znamionowa (kanały główne) < 1% @ 2 Ω na kanał.
THD + N @ Moc znamionowa (kanały subwoofera) < 1% @ 2 Ω na kanał.
Zakres napięć wejściowych @ Wejścia RCA Przełączane od 200 mV - 2 V RMS (niskie) do 800 mV - 8 V RMS (wysokie)
Min. Copper Przewód zasilający / uziomowy 4 AWG
Bezpiecznik 80 A (AFS, AGU lub MaxiFuse™)

Przetwarzanie sygnałów:

Tryby filtrowania: Kanały 1 i 2 (z przodu) Tylko górnoprzepustowe
Kąt nachylenia filtru: Kanały 1 i 2 (przód) 12 dB / oktawę
Zakres częstotliwości filtra: kanały 1 i 2 (przód) 50 Hz - 500 Hz
Tryby filtrowania: Kanały 3 i 4 (tył) Tylko górnoprzepustowe
Kąt nachylenia filtru: Kanały 3 i 4 (tył) 12 dB / oktawę
Zakres częstotliwości filtra: kanały 3 i 4 50 Hz - 500 Hz
Tryb (y) filtra: Tylko dolnoprzepustowy kanał subwoofera
Kąt nachylenia filtra: Kanał subwoofera 12 dB / oktawę
Zakres częstotliwości filtra: Kanał subwoofera 50 Hz - 500 Hz
Zatwierdzony, skalibrowany filtr Freq. Potencjometri Nie
Filtr Pokonaj funkcję Nr
Filtr podczerwieni: kanał subwoofera nr
Zdalne sterowanie poziomem Opcjonalne (RBC-1)
Tryby zdalnego poziomu Sub Ch.
Przełącznik trybu wprowadzania kanału Tak (2/4/6 stron)
Wyjście przedwzmacniacza przepustowego nr
Wybór kanału źródłowego dla PreOuts n / d

Height (H)	2.13 in / 54 mm
Width (W)	14.66 in / 372 mm
Depth (D)	6.96 in / 177 mm
Net Weight	6.15 lb / 2.79 kg