

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 14:47

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/jl-audio-vx10001i-p-7732.html>



JL AUDIO VX1000/1i

Cena	7 999,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Producent	JL AUDIO

Opis produktu

VX 1000/1i



Monoblokowy wzmacniacz subwoofera klasy D ze zintegrowanym procesorem DSP, 1000 W x 1 @ 2 Ω / 600 W x 1 @ 4 Ω - 14,4 V

Zaprojektowany, aby uprościć doskonały dźwięk, każdy wzmacniacz VXi łączy naszą zaawansowaną technologię wzmacniacza przełączającego NexD2™ ze zintegrowanym, w pełni funkcjonalnym cyfrowym procesorem sygnałowym.

Monoblokowy wzmacniacz subwoofera VX1000 / 1i generuje do 600 watów przy 4 omach lub oszałamiającą moc 1000 watów przy 2 omach. Specjalistyczna, niskoczęstotliwościowa wersja naszej technologii wzmacniacza NexD2™ zapewnia solidne basy i wierność oraz wyjątkową wydajność. Kompaktowe wymiary ze wszystkimi przyłączami umieszczonymi z jednej strony, za pomocą odpowiednich wtyczek, znacznie upraszczają instalację

w ciasnych przestrzeniach.

Zamiast tradycyjnych pokręteł i przełączników, wszystkie ustawienia wzmacniacza i funkcjonalność DSP są konfigurowane za pośrednictwem kompatybilnego urządzenia zewnętrznego (komputer, tablet lub smartfon) z zainstalowaną odpowiednią aplikacją JL Audio TüN™.

Wzmacniacz zawiera: złącze zasilania (dla przewodu 2 AWG), wiązkę przewodów wejścia analogowego / wyjścia przedwzmacniacza, złącze wyjściowe subwoofera, kabel USB A / B o długości 6 stóp



• Znamionowa moc ciągła (RMS) przy 14,4 V

@ 4 Ω	600 W RMS x 1
@ 3 Ω	800 W RMS x 1
@ 2 Ω	1000 W RMS x 1

• Znamionowa moc ciągła (RMS) przy 12,5 V

@ 4 Ω	500 W RMS x 1
@ 3 Ω	650 W RMS x 1
@ 2 Ω	800 W RMS x 1

• Specyfikacje ogólne

Pasma przenoszenia	12 Hz - 500 Hz (+0, -1 dB)
Stosunek sygnał / szum w odniesieniu do najwyższej mocy znamionowej (wejścia analogowe)	87 dB (ważony A, szerokość pasma szumów 20 Hz - 20 kHz)
Stosunek sygnał / szum w odniesieniu do 1 W (wejścia analogowe)	60 dB (ważony A, szerokość pasma szumów 20 Hz - 20 kHz)
Stosunek sygnał / szum w odniesieniu do najwyższej mocy znamionowej (wejścia cyfrowe)	87 dB (ważony A, szerokość pasma szumów 20 Hz - 20 kHz)
Stosunek sygnał / szum w odniesieniu do 1 W (wejścia cyfrowe)	56 dB (ważony A, szerokość pasma szumów 20 Hz - 20 kHz)

Współczynnik tłumienia przy 4 Ω	> 400/50 Hz
Współczynnik tłumienia przy 2 Ω	> 300/50 Hz
THD + N @ Moc znamionowa	<1% @ 2 Ω na kanał.
Zakres napięcia wejściowego przy wejściach RCA	200 mV - 16 V RMS
Min. Miedziany przekrój przewodu zasilającego / uziemiającego	Przewód 4 AWG
Ocena bezpiecznika	80 A (AFS, AGU lub MaxiFuse TM)

• **Specyfikacje fizyczne**

Wysokość (H)	2,12 cala / 54 mm
Szerokość (W)	11,32 cala / 287 mm
Głębokość (D)	6,62 cala / 168 mm
Waga netto	6,55 funta / 2,95 kg