

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 09:34

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/jl-audio-vx6001i-p-7735.html>



JL AUDIO VX600/1i

Cena	5 799,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Producent	JL AUDIO

Opis produktu

VX 600/1i



Monoblokowy wzmacniacz subwoofera klasy D ze zintegrowanym DSP, 600 W x 1 @ 2 Ω / 400 W x 1 @ 4 Ω - 14,4 V

Zaprojektowany, aby uprościć doskonały dźwięk, każdy wzmacniacz VXi łączy naszą zaawansowaną technologię wzmacniacza przełączającego NexD2™ ze zintegrowanym, w pełni funkcjonalnym cyfrowym procesorem sygnałowym.

Monoblokowy wzmacniacz subwoofera VX600 / 1i generuje do 400 watów przy 4 omach lub oszałamiające 600 watów przy 2 omach. Specjalistyczna, niskoczęstotliwościowa wersja naszej technologii wzmacniacza NexD2™ zapewnia solidne basy i wierność oraz wyjątkową wydajność. Kompaktowe wymiary ze wszystkimi przyłączami umieszczonymi z jednej strony, za pomocą odpowiednich wtyczek, znacznie upraszczają instalację w ciasnych przestrzeniach.

Zamiast tradycyjnych pokręteł i przełączników, wszystkie ustawienia wzmacniacza i funkcjonalność DSP są konfigurowane za pośrednictwem kompatybilnego urządzenia zewnętrznego (komputer, tablet lub smartfon) z zainstalowaną odpowiednią aplikacją JL Audio TüN™.

Wzmacniacz zawiera: złącze zasilania (dla przewodu 4 AWG), wiązkę przewodów wejścia analogowego / wyjścia przedwzmacniacza, złącze wyjściowe subwoofera, kabel USB A / B o długości 6 stóp



• Znamionowa moc ciągła (RMS) przy 14,4 V

@ 4 Ω	400 W RMS x 1
@ 3 Ω	500 W RMS x 1
@ 2 Ω	600 W RMS x 1

• Znamionowa moc ciągła (RMS) przy 12,5 V

@ 4 Ω	300 W RMS x 1
@ 3 Ω	400 W RMS x 1
@ 2 Ω	500 W RMS x 1

• Specyfikacje ogólne

Pasma przenoszenia	12 Hz - 500 Hz (+0, -1 dB)
Stosunek sygnał / szum w odniesieniu do najwyższej mocy znamionowej (wejścia analogowe)	90 dB (ważony A, szerokość pasma szumów 20 Hz - 20 kHz)

Stosunek sygnał / szum w odniesieniu do 1 W (wejścia analogowe)	64 dB (ważony A, szerokość pasma szumów 20 Hz - 20 kHz)
Stosunek sygnał / szum w odniesieniu do najwyższej mocy znamionowej (wejścia cyfrowe)	90 dB (ważony A, szerokość pasma szumów 20 Hz - 20 kHz)
Stosunek sygnał / szum w odniesieniu do 1 W (wejścia cyfrowe)	64 dB (ważony A, szerokość pasma szumów 20 Hz - 20 kHz)
Współczynnik tłumienia przy 4 Ω	> 125/50 Hz
Współczynnik tłumienia przy 2 Ω	> 125/50 Hz
THD + N @ Moc znamionowa	<1% @ 2 Ω na kanał.
Zakres napięcia wejściowego przy wejściach RCA	200 mV - 16 V RMS
Min. Miedziany przekrój przewodu zasilającego / uziemiającego	Przewód 4 AWG
Ocena bezpiecznika	50 A (AFS, AGU lub MaxiFuse [™])

• Specyfikacje fizyczne

Wysokość (H)	2,12 cala / 54 mm
Szerokość (W)	9,02 cala / 229 mm
Głębokość (D)	6,62 cala / 168 mm
Waga netto	5,0 funta / 2,27 kg