

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/radio-cb-midland-midland-m-zero-plus-amfm-c116901-p-12169.html>



RADIO CB "MIDLAND" MIDLAND M-ZERO PLUS AM/FM C1169.01

Cena	331,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	MIDLAND

Opis produktu

• OPIS

RADIO CB MIDLAND M-ZERO multi jest przewoźnym, 40 kanałowym radiotelefonem pracującym w paśmie CB z innowacyjnym systemem wyboru kanału CH/EMG. Użytkownik może samemu wybrać kanał, który będzie dostępny za pomocą tego przełącznika. Nieduże wymiary zewnętrzne 110x45x140 mm pozwalają wygospodarować miejsce na dyskretny montaż MIDLAND M-ZERO praktycznie w każdym samochodzie. Radio wyposażono w kilka istotnych funkcji podnoszących jego walory użytkowe. Do walki z szumem - nieodłącznym towarzyszem każdego użytkownika CB MIDLAND M-ZERO dysponuje nie tylko standardową blokadą szumów SQUELCH, ale również płynną regulacją czułości odbiornika RF GAIN. Oprócz pokrętki zmiany kanałów mamy do dyspozycji szybki przełącznik kanału priorytetowego CH/EMG. Domyślnie jest kanałem 19. Użytkownik może samemu wybrać kanał, który będzie dostępny za pomocą tego przełącznika Szybka zmiana kanałów. Trzymanie wciśniętego przycisku przez dłużej niż 6 sek. włącza szybką zmianę kanałów. Przełącznik CB/PA daje możliwość wykorzystania radia, jako wzmacniacza akustycznego, jeżeli tylko podłączymy zewnętrzny głośnik „tubę”. Dioda TX: Sygnalizuje nadawanie w trakcie trzymania wciśniętego przycisku PTT w mikrofonie. DANE TECHNICZNE OGÓLNE Ilość kanałów: 40 AM Zakres częstotliwości: 26.960 – 27.405 MHz Typ modulacji: AM Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL Temperatura pracy: -10/+55 °C Zasilanie: 13.8V DC ±15% Gniazdo antenowe: 50 Ohm, PL-259 Wymiary zewnętrzne: SZEROKOŚĆ-110 x WYSOKOŚĆ- 45 x GŁĘBOKOŚĆ 140 mm Waga: 0.65kg ODBIORNIK System odbioru: superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości Czułość: lepsza niż 1µV dla 20dB SINAD Częstotliwości pośrednie: 10.695 MHz i 455 kHz Separacja kanałów: 60 dB dla 10 kHz; 70 dB dla 20 kHz Tłumienie częstotliwości lustrzanej: 45 dB Moc wyjściowa audio: 4,5 W, 8 Ohm Częstotliwości audio (6dB):450 – 2500 MHz Zniekształcenia akustyczne: <8% przy 1 KHz Pobór prądu przy odbiorze: 250mA NADAJNIK Moc wyjściowa: 4 W Modulacja: AM: 85% do 95% Pasmo przenoszenia: 500 Hz ÷ 3 kHz Impedancja wyjściowa: 50 Ohm Pobór prądu: do 2A WYPOSAŻENIE W skład kompletu wchodzi: Radiotelefon z kablem zasilającym zakończony wtykiem do zapalniczki Elektretowym mikrofonem z przedwzmacniaczem Uchwyt mikrofonu Uchwyt do mocowania radia Śruby mocujące radio i uchwyt Instrukcja obsługi EC deklaracja zgodności