

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/blackbird-8-kanalowy-wzmacniacz-z-dsp-p-10250.html>



BLACKBIRD 8-kanalowy wzmacniacz z DSP

Cena	6 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	ARC AUDIO

Opis produktu

Moc RMS 8-Channels @ 4-Ohms (Ch 1-8) 75 Watts
Moc RMS 8-Channels @ 2-Ohms (Ch 1 - 8) 125 Watts
Moc 4-Channel @ 4-Ohms (Ch 1-4 mostek) 250 Watts
Pasma przenoszenia wzmacniacza 10Hz - 30kHz
Zabezpieczenie 3 x 30 Amp
DSP Wbudowany
Rozdzielczość procesora Fixed Point Native 32-Bits
Częstotliwość próbkowania 96kHz/192kHz
Wejścia analogowe 8X RCA lub 8 High-LEVEL
Czułość wejściowa 0.5V - 32V RMS
Wejścia cyfrowe TOSLink & Digital Coaxial (Wymaga adaptera

DOC)
Automatyczne wykrywanie włączania Tak
Wyjścia (RCA) 4-kanaly RCA
Wyjścia napięciowe (RCA) do 8V
Impedancja wejściowa (RCA) 10k ohms
Pasma przenoszenia 2Hz - 23.5kHz
S/N Ratio 1V 1:1 107.1dB
S/N 4V 1:1 108.dBdB
Napięcie robocze 6V - 17.0V (Start Stop do 4.5V)
Equalizer wyjściowy

444 pasm 1/3rd Octave (łączone) -lub - 444
pasma zmienne parametryczne EQ
Rozdzielczość equalizera wyjściowego 1/10th dB / +20dB / -24dB
Opóźnienia czasowe Do 30ms na kanał co .01ms
Mixer wyjściowy

Tak. 10 kanałów (zawierający wejście cyfrowe)
x 12 kanałów (zawierający RCA)

Advanced Mixer (Output Signal Mixer /
Required for 12-ch operation.) Tak
Zwrotnice Korekta fazy AP/HP/LP/BP na wszystkie kanały
Zwrotnice - zbocza

6dB, 12dB, 18dB, 24dB, 30dB, 36dB, 42dB,
48dB zbocza dla każdego kanału

Zwrotnice - typy

Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel, Variable Q,
Chebyshev (wszystkie kanały)
Częstotliwości wyboru zwrotnic 10Hz - 20kHz co .01 Hz

Equalizer wejściowy 12-parametryczny na każdy kanał
Rozdzielczość equalizera wejściowego 1/10th dB per step +20dB / -24dB
Wszystkie filtry equalizera wejściowego Tak - indywidualne
Opóźnienia czasowe wejścia Tak - Up to 11.04ms na kanał wejściowy
Ustawienia Do 4- ustawień
Hi-Res Bluetooth (Streaming Audio) Tak - ARC BT (sprzedawany oddzielnie)
Zewnętrzny sterownik

Tak (ARC PSC or LR1) (sprzedawane jako akcesoria)

Zmiana ustawień bez użycia sterownika

Tak - ręcznie po podaniu zasilania lub masy do 4 ustawień

Załączanie Remote

Turn on Output (up to 40ms), Turn-on Hold (up to 40ms), Auto-sense hold time (up to 200ms)

Przygotowanie pod moduł AR Maestro Tak - Wymaga złącza T-Maestro
Wymiary 26.3 x 15.2 x 5 cm