

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/hifonics-zeus-zrx6002-wzmacniacz-dwukanalowy-moc-rms-2x175-wat-przy-4-ohm-p-9012.html>



HiFonics ZEUS ZRX6002 - wzmacniacz dwukanałowy, moc RMS 2x175 Wat przy 4 Ohm

Cena	1 199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	HiFonics

Opis produktu

Seria wzmacniaczy ZEUS marki HiFonics to doskonale wyposażone modele wzmacniaczy klasy premium. Przygotowano je z myślą o nowoczesnych samochodach ze zintegrowaną jednostką fabryczną, zatem mają wejście wysokiego poziomu do podłączenia sygnału z przewodów głośnikowych z funkcją automatycznego włączania. Przystosowane są do pracy z autami z systemem start/stop. Zastosowano doskonałą stylistykę wzmacniaczy HiFonics - solidne ciężkie obudowy z bocznymi żebrami dla lepszego odprowadzania ciepła, podświetlenie panela zaciskowego, przełączane białe/niebieskie logo HiFonics. Zbudowane są na bazie dwustronnej płyty z zastosowaniem niskoszumowych wejściowych wzmacniaczy operacyjnych (9V/ μ S Slew-Rate) Wzmacniacze posiadają filtry dolno- i górnoprzepustowy, podbicie basu i przewodowy sterownik basu.

Parametry produktu: Wzmacniacz HiFonics ZEUS ZRX6002

- **Typ wzmacniacza - ilość kanałów:** Wzmacniacz 2-kanałowy
- **Moc RMS przy 4 Ohm @13,8V:** 2 x 175 Wat
- **Moc RMS przy 2 Ohm @13,8V:** 2 x 300 Wat
- **Moc RMS przy 4 Ohm w mostku mono @13,8V:** 1 x 600 Wat
- **Moc maksymalna przy 4 Ohm @13,8V:** 2 x 350 Wat
- **Moc maksymalna przy 2 Ohm @13,8V:** 2 x 600 Wat
- **Moc maksymalna przy 1 Ohm w mostku mono @13,8V:** 1 x 1200 Wat
- **Możliwość mostkowania:** tak
- **Możliwość pracy w układzie master/slave:** nie
- **Ustawienia zwrotnicy:** LP/BP - Full - HP
- **Zwrotnica górnoprzepustowa:** regulowana w zakresie 10Hz - 1200Hz / 12dB/oktawę
- **Zwrotnica dolnoprzepustowa:** regulowana w zakresie 30Hz - 250Hz

-
- **Pasmo przenoszenia:** 20 – 30 000 Hz (-3 dB)
 - **Praca w trybie stereo:** tak
 - **Podbicie niskich tonów @ 45Hz:** regulowane 0 - 18dB
 - **Współczynnik tłumienia:** > 200
 - **Stosunek sygnału do szumu:** >90dB
 - **Suma zniekształceń harmoniczných T.H.D & N.:** 0,05%
 - **Czułość wejściowa:** 0,2V-6V (RCA) 0,6V-18V (High Level poprzez HF-HLA)
 - **Impedancja wejściowa:** > 47 kOhm
 - **Wejście liniowe sygnału RCA:** tak
 - **Wejście sygnału Hi-level:** nie
 - **Wyjście sygnału na dodatkowy wzmacniacz:** tak - RCA
 - **Zdalne sterowanie basu:** tak, przewodowe, sterownik w komplecie
 - **Wskaźniki diagnostyczne:** zasilanie / zabezpieczenie
 - **Obwód klasy:** klasa A/B analogowy
 - **Zabezpieczenie prądowe:** 1 x 60A
 - **Wymiary (wysokość-szerokość-długość):** 62 x 255 x 360/400 mm
 - **Waga:** 6,40 kg
 - **Inne właściwości:** podświetlane logo HIFONICS, podświetlanie żebrowanie i terminale