

Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 13:59

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/jl-audio-vxi-hub-p-7741.html>



JL AUDIO VXi-HUB

Cena	999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	JL AUDIO

Opis produktu

VXi-HUB



JLid™ Comm i optyczny koncentrator sieciowy audio dla wzmacniaczy VXi

Ekosystem wzmacniaczy VXi został zaprojektowany tak, aby był bardzo elastyczny, oferując użytkownikom prawie nieograniczone kombinacje wzmacniaczy i architektur kanałów, wraz z niesamowitą mocą zintegrowanej technologii DSP. VXi-HUB to akcesorium zaprojektowane w celu uproszczenia sterowania połączonym w sieć systemem wzmacniaczy, jednocześnie znacznie ułatwiając proces konfiguracji, umożliwiając pojawienie się wszystkich wzmacniaczy w jednej sesji oprogramowania TüN™.

VXi-HUB pełni dwie różne funkcje jako część systemu wykorzystującego dwa lub więcej wzmacniaczy VXi: sieci

danych i cyfrowej dystrybucji dźwięku.

Sieć danych jest podstawową funkcją VXI-HUB, umożliwiając sieci wzmacniaczy VXI reagowanie na zsynchronizowane polecenia z jednego kontrolera DRC (DRC-100, DRC-200 lub DRC-205, wszystkie sprzedawane oddzielnie). Te polecenia mogą obejmować głośność główną, poziom subwoofera, tłumik, poziom strefy i wybór ustawień wstępnych.

VXI-HUB umożliwia również dostrojenie sieciowych wzmacniaczy VXI z jednej sesji oprogramowania TüN[™], umożliwiając użytkownikowi szybkie przełączanie między wzmacniaczami podczas procesu strojenia, bez odłączania i podłączania wielu kabli.

Dla celów sieci danych VXI-HUB jest wyposażony w jedno złącze Master i pięć Slave JLiD-COMM, co pozwala na połączenie w sieć maksymalnie sześciu wzmacniaczy VXI za pomocą standardowych kabli CAT5e (jeden wzmacniacz główny i pięć wzmacniaczy podrzędnych). W przypadku bardziej złożonych systemów dwa VXI-HUB można połączyć szeregowo, tworząc sieć maksymalnie dziesięciu wzmacniaczy VXI (jeden wzmacniacz główny i dziewięć wzmacniaczy podrzędnych).

VXI-HUB zawiera również dedykowany port akcesoriów JLiD-COMM, który umożliwia podłączenie opcjonalnego komunikatora VXI-BTC Bluetooth® (sprzedawany oddzielnie). To akcesorium umożliwia wygodną konfigurację bezprzewodową i dostrojenie całej sieci wzmacniacza za pomocą kompatybilnego urządzenia iOS® lub Android® z aplikacjami TüN[™] Mobile lub TüN[™] Express.

Drugą funkcją VXI-HUB jest dystrybucja synchronicznych optycznych cyfrowych sygnałów audio do wzmacniaczy sieciowych, unikając opóźnień związanych z przekazywaniem sygnałów cyfrowych przez łańcuch wzmacniaczy. Optyczne cyfrowe wyjście audio jednostki źródłowej łączy się bezpośrednio z optycznym wejściem audio VXI-HUB, które następnie rozprowadza synchroniczne cyfrowe audio do wzmacniaczy z pięciu wyjść optycznych. VXI-HUB obsługuje sygnały S / PDIF do 24 bitów / 192 kHz.

Aby ułatwić podłączenie, VXI-HUB jest zasilany przez połączenie JLiD[™] ze wzmacniaczami VXI i nie wymaga oddzielnego okablowania zasilającego lub włączającego.

VXI-HUB zawiera następujące funkcje:

- Połączenia JLiD-COMM: 1 wejście główne / 5 wyjść podrzędnych / 1 port akcesoriów
- Optyczne złącza audio (S / PDIF): 1 wejście / 5 wyjść synchronicznych
- 3-drożny przełącznik konfiguracji: samodzielny / podstawowy / dodatkowy
- Diody LED stanu identyfikatora wzmacniacza
- Zasilany przez połączenie JLiD[™] ze wzmacniaczami VXI

Wysokość (H)	1,05 cala / 26 mm
Szerokość (W)	6,5 cala / 165 mm
Głębokość (D)	3,86 cala / 98 mm