

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/radio-cb-midland-alan-100-plus-bpl-new-amfm-p-12171.html>



RADIO CB "MIDLAND" ALAN 100 Plus B/PL New AM/FM

Cena	368,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	MIDLAND

Opis produktu

• [OPIS](#)

MIDLAND ALAN 100 Plus jest przewoźnym, 40 kanałowym radiotelefonem pracującym w paśmie CB. Nowoczesna konstrukcja z zastosowaniem: Układu pętli fazowej zapewniającej bardzo precyzyjne sterowanie częstotliwością, Filtrów ceramicznych zapewniających najwyższą selektywność, Układu blokady szumów SQUELCH z histerezą automatycznie kompensującą zaniki sygnałów, pozwala spełnić wysokie wymagania techniczne. Szybki wybór kanałów priorytetowych 19 (drogowego) lub kanału 9 (alarmowego) Dodając do tego prostą obsługę i niewygórowaną cenę, otrzymacie Państwo radio dla każdego i na każdą okazję. DANE TECHNICZNE OGÓLNE Ilość kanałów: 40 AM/FM Zakres częstotliwości: 26.960 do 27.400 MHz Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL Temperatura pracy: -10/+55 °C Zasilanie: 13.8V DC ±15% Gniazdo antenowe: 50 Ohm, PL-259 Wymiary zewnętrzne: 190 (L)x38(H)x124 (P) mm Waga: 0,850 kg ODBIORNIK System odbioru: superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości Czułość: <1µV for 20 dB SINAD Częstotliwości pośrednie: 10.695 MHz i 455 kHz Separacja kanałów: 65 dB Tłumienie częstotliwości lustrzanej: 65 dB Moc wyjściowa audio: Min.2.0 W @ 8 Ohm Zniekształcenia audio: poniżej 3% @ 1 KHz Pobór prądu podczas czuwania: 200mA NADAJNIK Moc wyjściowa: 4W Modulacja: AM: 85% do 95%; FM: 1,8 KHz ± 0,2 KHz Pasmo przenoszenia: 500 Hz ÷ 3 kHz Impedancja wyjściowa: 50 Ohm Maksymalny pobór prądu: 1100mA (Bez modulacji) WYPOSAŻENIE W skład kompletu wchodzi: Radiotelefon z kablem zasilającym zakończony wtykiem do zapalniczki. Elektretowym mikrofonem z przedwzmacniaczem Uchwyt mikrofonu Uchwyt do mocowania radia Śruby mocujące radio i uchwyt Instrukcja obsługi EC deklaracja zgodności